DVR MPEG-4 DE4 CANALES

MANUAL DE USUARIO



Por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de operar y consérvelas para referencia futura.
La imagen anterior puede variar de la del producto actual.

APÉNDICE 4 TABLA DE TIEMPO DE GRABACIÓN

Los tiempos de grabación varían dependiendo de los siguientes factores:

- Diferentes calidades de cámara
- Diferentes composiciones de imagen (como frecuencia del movimiento del objeto)

Tiempo de grabación para el modelo 1, 2 y 5

MODO DE GRABACIÓN	CALIDAD	IPS	TIEMPO DE GRABACIÓN PARA 500GB (HORAS)	DÍAS DE GRABACIÓN
CUADRO IMAGEN	EXCELENTE	30	436.9	18.2
		15	767.6	32
		7	1398	58.2
		3	2258.6	94.1
	ALTA	30	552.8	23
		15	971.3	40.5
		7	1768.9	73.7
		3	2857.9	119.1
	NORMAL	30	726.2	30.3
		15	1276	53.2
		7	2323.9	96.8
		3	3754.5	156.4
	BÁSICA	30	1173.7	48.9
		15	2062.2	85.9
		7	3755.9	156.5
		3	6068.1	252.8
IMAGEN TOTAL	EXCELENTE	120	520.8	21.7
		60	915.1	38.1
		30	1666.7	69.4
		15	2692.7	112.2
	ALTA	120	734.2	30.6
		60	1290	53.8
		30	2349.5	97.9
		15	3795.9	158.2
	NORMAL	120	966.2	40.3
		60	1697.6	70.7
		30	3091.8	128.8
		15	4995.2	208.1
	BÁSICA	120	1338.7	55.8
		60	2352.1	98
		30	4283.8	178.5
		15	6921	288.4

Tiempo de grabación para el modelo 3 y 4

MODO DE GRABACIÓN	CALIDAD	IPS	TIEMPO DE GRABACIÓN PARA 500GB (HORAS)	DÍAS DE GRABACIÓN
CUADRO IMAGEN	EXCELENTE	30	127.78	5.3
		15	236.11	9.8
		7	511.11	21.3
		3	980.65	40.9
	ALTA	30	159.72	6.7
		15	305.55	12.7
		7	633.89	26.4
		3	1209.72	50.4
	NORMAL	30	179.17	7.5
		15	352.78	14.7
		7	626.11	28.6
		3	1263.88	52.7
	BÁSICA	30	222.22	9.3
		15	405.56	16.9
		7	927.78	38.7
		3	1637.5	68.2
IMAGEN TOTAL	EXCELENTE	120	763.89	31.8
		60	1416.67	59
		30	2156.94	89.9
		15	4134.72	172.3
	ALTA	120	965.28	40.2
		60	1655.55	69
		30	3398.61	141.6
		15	4833.31	201.4
	NORMAL	120	1120.83	46.7
		60	2166.38	90.3
		30	4105.56	171.1
		15	5154.17	214.8
	BÁSICA	120	1563.89	65.2
		60	2494.44	103.9
		30	4472.22	186.3
		15	6681.94	278.4

APÉNDICE 5 MARCAS DE MEMORIAS LÁPICES USB COMPATIBLES

Por favor, actualizar el firmware del DVR a la versión más reciente para asegurar la veracidad de la siguiente tabla. Si la memoria lápiz USB no es compatible con el DVR, aparecerá en pantalla el mensaje “ERROR DE USB”.

Nota: Por favor, utilice la PC para dar formato “FAT 32” a la memoria lápiz USB.

Memorias lápices USB compatibles

FABRICANTE	MODELO	CAPACIDAD
Transcend	JetFlash 110	256MB
		512MB
Kingston	DataTraveler DTI KUSBDTI/256FE	256MB
		512MB
PQI	Cool Drive (U339)	256MB
		512MB
APACER	HANDY STENO HF202	256MB
		512MB
SANDISK	Cruzer Micro	128MB
		256MB
		512MB